

## CORRENTES NOMINAIS DE MOTORES DE CORRENTE ALTERNADA

Pot. Motor (CV)	Sistema Monofásico		Sistema Trifásico					
			1800 RPM			3600 RPM		
	115V	230 V	220 V	380 V	440 V	220 V	380 V	440 V
1/3	7,2	3,6	1,5	0,9	0,75	1,5	0,85	0,75
1/2	9,8	4,9	2,2	1,12	1,1	2,0	1,2	1,0
3/4	13,8	6,9	3,0	1,7	1,5	3,0	1,7	1,5
1	16	8	4,2	2,5	2,1	3,6	2,0	1,8
1,5	20	10	5,2	3,0	2,6	5,0	2,8	2,5
2	24	12	6,8	4,0	3,9	6,4	3,6	3,2
3	34	17	9,5	5,5	4,8	9,0	5,2	4,5
4	42	21	12	7	6	11,0	6,3	5,5
5	56	28	15	8,5	7,5	15	8,5	7,5
6	68	34	17	10	8,5	18	10	9
7,5	80	40	21	12	10,5	21	12	10,5
10	100	50	28	16	14	28	16	14
12,5			34	19	17	35	20	17
15			40	23	20	40	23	20
20			52	30	26	52	30	26
25			65	38	33	65	38	33
30			75	44	38	78	45	39
40			105	60	53	105	60	53
50			130	75	65	130	75	65
60			145	85	73	145	85	73
75			175	100	88	175	100	88
100			240	140	120	240	140	120
125			290	165	145	300	175	150
150			360	210	180	350	200	175
200			480	280	240	480	280	240
250			580	350	290	580	350	290
300			700	400	350	700	400	350